

GENERADOR HUSQVARNA G8500P



Generador de gran tamaño, potente y eficiente para abastecer hogares y lugares de trabajo en entornos con suministro eléctrico limitado. Potencia nominal de 5.0 kW (50 Hz) suministrada por un motor de gasolina fiable y de fácil arranque con depósito de combustible de 25 L para una conducción continua. Su diseño ergonómico y su panel de control intuitivo garantizan una excelente portabilidad y facilidad de uso incluso en condiciones difíciles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindrada	458 c.c.
Tipo de combustible	Nafta
Peso	107 Kg
Motor	Husqvarna HH 459
Potencia (HP)	16,3 HP
Capacidad de combustible	27 lts
Frecuencia	50 Hz
Ruedas	SI
Origen	RPC
Potencia máxima (ref)	8,5 kW
Tensión (CA)	220 V
Sistema de arranque	Retráctil y eléctrico
Capacidad de aceite del motor	1,1 lts.
Batería	SI
Fase	Monofásico
Potencia nominal (kW)	7,5 kW
AC Salida	2x 220V-20A Type "I"
DC Salida	1x 12V-8A
Nivel de potencia sonora medido	95
Autonomía (50% / 100%)	8 h / 7 h
Consumo (g/kWh)	375 g/kWh
Manija de transporte	SI